



**NOKTON Vintage Line  
75mm F1.5 Aspherical VM**

使用説明書

福倫達 VM 卡口鏡頭，覆蓋全片幅感應器。手動操控設計，需要人手調較焦距和設定光圈。VM 卡口鏡頭設計予 M 卡口菲林及數碼連動相機使用，使用合適的轉接環，可於無反相機上使用。

### Voigtländer VM- 卡口鏡頭功能

- VM- 卡口
- 覆蓋全片幅感應器
- 柔順準確對焦，增加對焦準確性
- 全金屬打造延長鏡頭壽命

## 鏡頭之安全及保養

以下要點為保護用者免受傷害或損壞鏡頭



### 警告

如用者不理會本警告並錯誤地使用產品，有機會引至受傷或死亡。



### 注意

如用者不理會本注意事項，有機會引至受傷或對產品損壞。



### 警告

不要直接經由遠攝鏡頭望向陽光，會對眼睛做成傷害。



### 注意

將鏡頭及配件儲存到兒童取不到的地方。



### 注意

避免於陽光直射下儲存鏡頭，更應使用鏡頭蓋，否則可能引起火警。

---

不要直接接觸鏡片，如塵埃，可用商用鏡頭清潔用品或合適之鏡頭布清潔。



## ●安裝 / 移除鏡頭

請參閱相機說明書正確地安裝 / 移除鏡頭。

\* 安裝 / 移除鏡頭時，請確定相機電源已關。

請握住卡口指標環⑦安裝 / 移除鏡頭。握住鏡頭其他部分安裝 / 移除鏡頭可能引致損壞。

## ●遮光罩安裝

先鬆開遮光罩固定螺絲 ⑨ 把遮光罩接環 ⑭ 從遮光罩 ① 移開，然後把遮光罩接環 ⑭ 安裝到鏡頭，再把遮光罩 ① 安裝到遮光罩接環 ⑭，安裝妥後把遮光罩固定螺絲 ⑨ 鎖緊。遮光罩 ① 可反轉裝在遮光罩接環 ⑭ 上，以便攜帶及儲放。鏡頭蓋可安裝在遮光罩接環 ⑭ 上。

\*) 遮光罩接環 ⑭ 上只可以安裝鏡頭蓋 ( 不可以安裝濾鏡 )

### ●測距器耦合

鏡頭的耦合聚焦範圍為 $\infty \sim 0.7\text{m}$ 。但是，測距器耦合範圍將因應各款相機而有所不同使用。

### ●濾鏡安裝

把濾鏡 (58mm) 安裝上鏡頭。

### ●轉接環安裝

配合 Voigtlander Micro Four Thirds 卡口轉接環 / VM-E II 轉接環 / VM-E 近攝轉接環，這鏡頭適用於 Micro Four Thirds 相機 / E-Mount 相機。

## ●規格

|       |  |
|-------|--|
| 產品名稱  | NOKTON Vintage Line 75mm F1.5 Aspherical |
| 焦距    | 75mm                                     |
| 最大光圈  | F1.5                                     |
| 最小光圈  | F16                                      |
| 構造    | 6 組 7 片                                  |
| 拍攝角度  | 32.6 °                                   |
| 光圈葉   | 12 片                                     |
| 連動測距儀 | ∞ ~ 0.7m                                 |
| 最近對焦  | 0.7m                                     |
| 濾鏡口徑  | ø58mm                                    |
| 最大口徑  | 約 ø62.8mm                                |
| 鏡長    | 約 63.3mm                                 |
| 重量    | 約 350g                                   |
| 卡口    | VM- 卡口                                   |
| 隨鏡頭配件 | 前蓋，後蓋及遮光罩                                |

\* 規格和資訊如有更改，恕不另行通知